


NI4U-Q8SE – Einbauhinweise

NI4U-Q8SE – Installation instructions




Die Sensoren können bei Reduzierung des Schaltabstandes bis zu 4-seitig bündig eingebaut werden. Anziehdrehmoment = 0,6 Nm

The sensors allow 4-side embedding associated with a reduction of the switching distance. Fixing torque = 0.6 Nm

Sr = 3.5 mm

Schaltabstand bei 1-seitig bündigem Aufbau.
Switching distance with 1-side flush mount installation.



Sr = 3 mm

Schaltabstand bei rückseitigem und 1-seitig bündigem Aufbau.
Switching distance with back-mounting and 1-side flush mount installation.



Sr = 2.5 mm

Schaltabstand bei rückseitigem und 2-seitig bündigem Aufbau.
Switching distance with back-mounting and 2-side flush mount installation.



Sr = 2.0 mm

Schaltabstand bei rückseitigem und 3-seitig bündigem Aufbau.
Switching distance with back-mounting and 3-side flush mount installation.



Made in Switzerland

Hans Turck GmbH & Co.KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr • Germany
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

D101590 0413