


# SM312FPBQD Sensor fotoeléctrico – Sensor fibra óptica para fibra óptica de plástico






	00.2202
N.º de ID	3047279
Datos ópticos	
Función	Sensor de fibra óptica
Modo de funcionamiento	Fibra de plástico
Tipo de fibra	plástico
Tipo de luz	Azul
Longitud de onda	475 nm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	1030 VCC
Ondulación residual	< 10 % U <sub>ss</sub>
Corriente DC nominal	≤ 150 mA
Corriente sin carga	≤ 25 mA
Salida eléctrica	Contacto NA, PNP/NPN
Frecuencia de conmutación	≤ 500 Hz
Retardo de la activación	≤ 100 ms
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Disparo por sobrecarga	> 220 mA
Opción de configuración	potenciómetro
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Mini Beam
Medidas	71.3 x 12.3 x 30.7 mm

Material de la cubierta

Conexión eléctrica

- ■Clavija, M12 × 1, 4 polos
- Grado de protección IP67
- La sensibilidad se ajusta por medio del potenciómetro
- Indicador de ajuste
- ■Tensión de servicio: 10...30 VCC
- Salida de conmutación bipolar
- Activación con/sin luz

### Esquema de conexiones



## Principio de Funcionamiento

Si el espacio de montaje es limitado o en caso de temperaturas altas, las fibras ópticas de vidrio o plástico son en general una solución óptima. La fibra óptica transmite la luz desde el sensor hasta el objeto remoto. La fibra óptica individual es utilizada para modo opuesto de detección, mientras que la fibra óptica bifurcada es diseñada para el modo difuso.


curva de alcance Alta ganancia en relación con el alcance

Conectores, M12 × 1, PVC

Plástico, Material termoplástico, Amarillo



N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-20+70 °C
Humedad relativa del aire	090 %
Grado de protección	IP67
Propiedades espec.	Lavable
Indicación estado de conmutación	LED, Rojo
Indicación de exceso de ganancia	LED, Rojo, intermitente
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cURus, CSA




## SMB18A

ø 18.5 ø 4.6 R 24.2

#### 3033200

Soporte de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18mm




#### 3012558

escuadra de montaje, material VA 1.4401, para rosca de 18mm, rosca  $M10 \times 1,5$ 

#### SMB18SF

#### 3052519


soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 18mm, orientable



#### SMB312B

#### 3025519

ángulo de montaje, acero inoxidable, para el modelo MINI-BEAM NAMUR



## SMB3018SC

#### 3053952

escuadra de montaje, PBT negro, para rosca de 18 mm

